


PHILIPS GLEICHRICHTER

Type Nr. 1330

Gleichstrom
ca. 1,3 A



Anzahl
Bleizellen
max. 12

(Max. Ladesspannung $12 \times 2,7 \text{ V} \cong 32,5 \text{ Volt}$)

Mit $\left\{ \begin{array}{ll} \text{Gleichrichterröhre} & 1326 \\ \text{Regulatorröhre} & 1331 \end{array} \right.$

Gewicht 4,2 kg

Die Regulatorröhren, die in allen kleineren Typen der Philips Gleichrichter verwendet werden, halten den Gleichstrom automatisch auf der angegebenen Stromstärke (in diesem Falle 1,3 A), auch wenn die Batteriespannung unterhalb der maximalen (32,5 Volt) liegt.

Einen weiteren Vorteil bietet die Regulatorröhre dadurch, dass sie den Apparat kurzschlussicher macht.

Dieser Gleichrichter ist für das gleichzeitige Laden mehrerer Radioakkumulatoren von 2 Bleizellen (bis zu 6 von gleicher Grösse können hintereinander geschaltet werden) sehr gut geeignet.

Gleichrichter für 1,3 A können für Akkumulatorbatterien bis zu 30 Bleizellen (max. Ladesp. $30 \times 2,7 \text{ V} \cong 81 \text{ Volt}$) geliefert werden. Philips ist gerne bereit, Ihnen jede gewünschte Auskunft zu erteilen