



PLAQUETTE A CABLAGE IMPRIMÉ

- | | |
|--|---|
| <p>A. — Connexion blindée allant du point commun R 9-C 11-C 12 au point « chaud » du potentiomètre R 12.</p> <p>B. — Connexion blindée allant du curseur du potentiomètre R 12 au point commun R 11-R 14-C 15-1 N 48.</p> <p>C. — Connexion blindée allant vers la prise J.</p> <p>D. — Prise à 4 broches pour le branchement de l'indicateur d'accord EM 840.</p> <p>I. — Prise pour liaison B.F. après la préamplificatrice 12 AU 7.</p> <p>J. — Prise pour liaison B.F. avant la préamplificatrice 12 AU 7.</p> <p>1. — Grille EF 85 (1).</p> <p>2. — Cathode EF 85 (1). Tension : 1 V.</p> <p>3. — Ecran EF 85 (1). Tension : 54 V.</p> <p>4. — Plaque EF 85 (1). Tension : 146 V.</p> | <p>5. — Grille EF 85 (2).</p> <p>6. — Plaque EF 85 (2). Tension : 148 V.</p> <p>7. — Ecran EF 85 (2). Tension : 54 V.</p> <p>8. — Cathode EF 85 (2). Tension : 0,9 V.</p> <p>9. — Cathode diode 1 de la 6 AL 5.</p> <p>10. — Plaque diode 2 de la 6 AL 5.</p> <p>11. — Plaque diode 1 de la 6 AL 5.</p> <p>12. — Cathode diode 2 de la 6 AL 5.</p> <p>13. — Grille triode T 1 de la 12 AU 7.</p> <p>14. — Plaque T 1 de la 12 AU 7. Tension : 40 V.</p> <p>15. — Cathode T 1 de la 12 AU 7. Tension : 1,15 V.</p> <p>16. — Grille triode T 2 de la 12 AU 7.</p> <p>17. — Plaque T 2 de la 12 AU 7. Tension : 170 V.</p> <p>18. — Cathode T 2 de la 12 AU 7. Tension : 47 V.</p> <p>19. — Arrivée de la connexion + H.T.</p> <p>20. — Arrivée de la connexion 6,3 V.</p> <p>21. — Arrivée du coaxial venant du bloc.</p> |
|--|---|

TUNER FM UKW-358

Réalisation ACER

Le principe des montages pour la réception de la FM a été exposé plus d'une fois dans ces pages, ce qui nous dispense de répéter, encore une fois, les choses archi-connues sur le rôle de telle ou telle lampe ou résistance. Par contre, nous avons volontairement multiplié les illustrations et toutes les explications les concernant, afin de faciliter le montage de cet appareil.

On notera que ce « tuner » peut être fourni en deux formules :

- En pièces détachées, entièrement à câbler par le réalisateur ;
- Avec une platine à câblage imprimé, entièrement câblée et pré-réglée, comportant l'amplificateur M.F., la diode écrêteuse, le détecteur et le tube de couplage 12 AU 7. Ce dernier permet une liaison à impédance relativement basse (donc qui peut être assez longue), avec l'amplificateur B.F.

